

Oppsett

Rithum Smart Switch

Oppsettet tar omtrent 5 minutter. Innstillingsmenyen på Rithum finner du ved å dra fra toppen av skjermen og ned.

1 Koble til WiFi

1. Under innstillinger gå til "Network"
2. Velg WiFi-nettverk og skriv inn passord

2 Endre standbytid

1. Under innstillinger gå til "Display"
2. Endre "Standby Timer" til ønsket lengde

3 Koble til Hue Bridge

1. Under innstillinger gå til "Integrations" og "Add integration"
2. Velg "Philips Hue" og klikk på IP adressen som Rithum automatisk har hentet. Klikk på link-knappen på Hue Bridge og oppkoblingen er fullført.
3. Gå videre til "Scener". Velg ønskede scener til framsiden og klikk på "✓" i høyre hjørne.
4. Naviger til framside ved å klikke i midten nederst på Rithum.

4 Koble til Sonos

1. Under innstillinger gå til "Integrations" og "Add integration"
2. Velg "Sonos" og klikk på "Search for System"
3. Rithum kobler automatisk til Sonos-anlegget
4. Naviger til Sonos-skjerm ved å klikke i midten nederst på Rithum fra fremsiden

5 Koble vær og tid

1. Under innstillinger gå til "Location"
2. Legg inn postnummer.

[Link til videoveiledning](#)